

## Wie führe ich die Basiskonfiguration mit dem Konfigurations-Assistenten durch?

Um den Samsung SMT-G3010 Phone SL mit einem 1&1 Komplettanschluss zu nutzen, ist die Eingabe Ihrer DSL-Zugangsdaten sowie die Konfiguration für die 1&1 DSL-Telefonie erforderlich. Nachfolgend wird Ihnen beschrieben wie Sie die Basiskonfiguration mit dem Konfigurations-Assistenten durchführen. Die Anleitung basiert auf der Firmware Version V1.02.

### Schritt 1

Öffnen Sie bitte Ihren Browser, z.B. Microsoft Internet Explorer und geben Sie hier die IP-Adresse des Samsung SMT-G3010 Phone SL ein. Im Auslieferungszustand ist dies die Adresse **http://192.168.220.1**. Alternativ funktioniert auch der Aufruf über **http://samsung.router**. Bestätigen Sie die Eingabe anschließend mit **Enter**.



### Schritt 2

Die Startseite Ihres Samsung SMT-G3010 Phone SL wird geöffnet. Klicken Sie auf **OK** um auf die Konfigurationsoberfläche zu gelangen.



### Schritt 3

Wählen Sie auf der linken Seite den Punkt **Basiskonfiguration**.



### Schritt 4

Starten Sie den Konfigurations-Assistenten durch Klick auf **Weiter**.

Basiskonfiguration
<b>Willkommen</b>
Der Konfigurations-Assistent unterstützt Sie bei der Installation Ihres Samsung Routers. Alle notwendigen Basiseinstellungen werden in wenigen Schritten durchgeführt.
<input type="button" value="Weiter &gt;"/>

### Schritt 5

Auf der folgenden Seite wählen Sie zunächst **Freenet** in dem Feld **Internet Service Provider** aus. Anschließend werden Ihnen die Eingabefelder für Ihre 1&1 Komplettpaket Verbindungsdaten angezeigt. Diese finden Sie in dem Sicherheitsumschlag mit Ihren Zugangsdaten, das Ihnen postalisch zugestellt wurde.

Tragen Sie nun Ihre Zugangsdaten in die dafür vorgesehenen Felder ein. Achten Sie besonders auf Groß- und Kleinschreibung. Im Samsung SMT-G3010 Phone SL können nur Daten eingetragen werden, die aus den Zeichen A-Z, a-z, 0-9 sowie den Sonderzeichen. (Punkt), - (Bindestrich) und \_ (Unterstrich) bestehen. Sollte Ihr Passwort andere Zeichen enthalten, ist es notwendig, dass Sie dieses ändern.

Basiskonfiguration	
Internetzugang registrieren	
Um eine Internetverbindung aufzubauen, benötigt der Samsung Router Internetzugangsdaten. Bitte geben Sie hier die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.	
Internet Service Provider	<input type="text" value="Freenet"/>
Realm	<input type="text" value="frn6/"/>
Login-Name	<input type="text" value="max.mustermann"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="*****"/>
PIN	<input type="password" value="*****"/>
PIN wiederholen	<input type="password" value="*****"/>
<input type="button" value=" &lt; Zurück"/> <input type="button" value=" Weiter &gt;"/>	

Nachdem alle Einstellungen getätigt worden sind, bestätigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche **Weiter**

### Schritt 6

Anschließend wird eine Zusammenfassung Ihrer Konfiguration angezeigt. Möchten Sie die Angaben korrigieren, klicken Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Seite zu wechseln.

Basiskonfiguration	
Internetzugang testen	
Übersicht der Internetzugangsdaten	
<b>Verbindung</b>	Internetzugang über DSL
<b>Internet Service Provider</b>	Freenet
<b>Realm</b>	frn6/
<b>Login-Name</b>	max.mustermann
Zum Speichern und Testen des Internetzugangs drücken Sie "Weiter".	
<input type="button" value=" &lt; Zurück"/> <input type="button" value=" Weiter &gt;"/>	

Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie erneut auf **Weiter**, um die Verbindung zu testen.

### Schritt 7

Die Internetverbindung wird nun getestet.

Basiskonfiguration	
Internetzugang testen	
Internetzugang wird mit folgenden Einstellungen getestet.	
<b>Verbindung</b>	Internetzugang über DSL
<b>Internet Service Provider</b>	Freenet
<b>Realm</b>	frn6/
<b>Login-Name</b>	max.mustermann
<b>Internetverbindung überprüfen</b>	

Nach erfolgreichem Test erhalten Sie eine Bestätigung über den Aufbau der Verbindung.

Basiskonfiguration	
<b>Internetzugang testen</b>	
Internetzugang wird mit folgenden Einstellungen getestet.	
<b>Verbindung</b>	Internetzugang über DSL
<b>Internet Service Provider</b>	Freenet
<b>Realm</b>	frn6/
<b>Login-Name</b>	max.mustermann
 <b>Internetverbindung erfolgreich aufgebaut.</b>	
<input data-bbox="555 676 674 711" type="button" value=" &lt; Zurück "/> <input data-bbox="680 676 815 711" type="button" value=" Weiter &gt; "/>	

Wird stattdessen eine Fehlermeldung angezeigt, bietet das Ereignisprotokoll wertvolle Hinweise, die Aufschluss über die Konflikursache geben können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfethema: [Lösungsansätze für die häufigsten DSL-Störungen](#)

Die DSL-Konfiguration Ihres Samsung SMT-G3010 Phone SL ist hiermit abgeschlossen. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Telefonie-Einstellungen vorzunehmen.

### Schritt 8

Ihre erste 1&1 Rufnummer wird automatisch mit Ihren Zugangsdaten eingerichtet.

Durch Eintragen Ihrer Vorwahl in dem Feld **Ortsvorwahl** wird diese bei Ortsgesprächen automatisch vorweg gewählt, so dass Sie diese Gespräche wie gewohnt führen können.

Tragen Sie im Feld **Rufnummer** Ihre erste Rufnummer (Hauptrufnummer) mit Vorwahl ein. Diese finden Sie im Schreiben mit Ihren Zugangsdaten.

### Rufnummer

Hier können Sie eine neue Internet Telefonnummer einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten

**Ortsvorwahl**

Bearb.	Nr.	Rufnummer	Login-Name	Status
<input checked="" type="radio"/>	1	0000	max.mustermann	registriert

**Rufnummer**

**Login-Name**

**Passwort**

**Passwort wiederholen**

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf die Schaltfläche **Speichern**].

## Schritt 9

Um Ihre zweite 1&1 Rufnummer einzurichten, klicken Sie zunächst auf **Hinzufügen**.

### Rufnummer

Hier können Sie eine neue Internet Telefonnummer einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten

Ortsvorwahl	<input type="text" value="0431"/>
-------------	-----------------------------------

Bearb.	Nr.	Rufnummer	Login-Name	Status
	1	0000001	max.mustermann	registriert

Hinzufügen	Entfernen
------------	-----------

Rufnummer	<input type="text" value="0000001"/>
Login-Name	<input type="text" value="max.mustermann"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="*****"/>

## Schritt 10

Tragen Sie nun die Daten in die Felder im unteren Teil der Eingabemaske ein.

Im Eingabefeld **Rufnummer** tragen Sie Ihre zweite Rufnummer mit Vorwahl ein. In Ihrem [1&1 Control-Center \(login.1und1.de\)](http://login.1und1.de) wird Ihnen diese im Bereich **Telefonie-Einstellungen** angezeigt.

Unter **Login-Name** tragen Sie allerdings nicht wie bei der Konfiguration Ihrer ersten Rufnummer Ihren 1&1 Login-Namen ein, sondern Ihre vollständige zweite Rufnummer inklusive Vorwahl. Das dazugehörige Passwort ist identisch mit Ihrem Login-Passwort.

### Rufnummer

Hier können Sie eine neue Internet Telefonnummer einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten

**Ortsvorwahl**

Bearb.	Nr.	Rufnummer	Login-Name	Status
<input type="radio"/>	1	0000001	max.mustermann	registriert

<b>Rufnummer</b>	<input type="text" value="0000002"/>
<b>Login-Name</b>	<input type="text" value="04310000002"/>
<b>Passwort</b>	<input type="password" value="*****"/>
<b>Passwort wiederholen</b>	<input type="password" value="*****"/>

Bestätigen Sie die Eingaben mit **Speichern**.

#### Schritt 11

Klicken Sie ein letztes Mal auf **Hinzufügen**, um die Maske zur Eingabe Ihrer dritten Rufnummer zu öffnen.

Gehen Sie hier genauso vor, wie bei der Konfiguration Ihrer zweiten Rufnummer und tragen Sie Im Eingabefeld **Rufnummer**Ihre dritte Rufnummer mit Vorwahl und unter **Login-Name**Ihre komplette dritte Rufnummer inklusive Vorwahl ein.

### Rufnummer

Hier können Sie eine neue Internet Telefonnummer einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten

**Ortsvorwahl**

Bearb.	Nr.	Rufnummer	Login-Name	Status
<input type="radio"/>	1	0000001	max.mustermann	registriert
<input type="radio"/>	2	0000002	04310000002	registriert

<b>Rufnummer</b>	<input type="text" value="0000003"/>
<b>Login-Name</b>	<input type="text" value="04310000003"/>
<b>Passwort</b>	<input type="password" value="*****"/>
<b>Passwort wiederholen</b>	<input type="password" value="*****"/>

Bestätigen Sie die Eingaben mit **Speichern**.

### Schritt 12

Die Einrichtung Ihrer Rufnummern ist hiermit abgeschlossen.

### Rufnummer

Hier können Sie eine neue Internet Telefonnummer einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten

Ortsvorwahl

Bearb.	Nr.	Rufnummer	Login-Name	Status
<input type="radio"/>	1	0000001	max.mustermann	registriert
<input type="radio"/>	2	0000002	04310000002	registriert
<input checked="" type="radio"/>	3	0000003	04310000003	registriert

Rufnummer	<input type="text" value="0000003"/>
Login-Name	<input type="text" value="04310000003"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="*****"/>



Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Assistenten zu beenden.

Um sicherzustellen, dass bei Verwendung Ihres Telefons die Gespräche tatsächlich über die gewünschte Rufnummer geführt werden, ist eine Nebenstellenkonfiguration im Samsung SMT-G3010 Phone SL vorzunehmen. Eine entsprechende Anleitung hierzu finden Sie in dem Artikel: [Wie kontrolliere ich die Konfiguration der Nebenstellen beim Samsung SMT-G3010 Phone SL?](#)

